

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier à ressort.

Finition:

Zingué.

Nota:


Les fusibles KL empêchent le retrait axial sur les arbres, les axes et les broches à encoche ou à rainure. Pour les raccords qui doivent être défaits plus souvent et rapidement.

Montage et démontage faciles et rapides, avec ou sans outil de montage.

Accessoires:

Broche à encoche pour la sécurisation d'arbres adaptée aux chapes 27621-01.

Dessins



Aperçu des articles

		B1	D1	D2	H	H1		M	
6,6	4,3	7,2	4	3,2	0,4	2,8	2	0,64	0,5
7,5	5,2	8,4	5	4	0,5	2,8	2,5	0,74	0,5
10,6	6,8	11,25	6	5	0,5	3,5	3	0,74	1
11,5	7,4	11,9	8	6	0,5	4,5	3,5	0,94	0,5
15,5	9,5	16,3	10	8	0,6	5,9	4,5	1,05	1
16,8	10,5	18	12	9	0,6	6,3	5,5	1,15	1
19,2	12,2	20	14	10	0,7	6,8	5,5	1,25	1,25
22,7	14,3	24	16-18	12-13	0,8	7,6	5,5-6	1,35	1,5
34	19	34	20-25	16-19	1	9,8	5,5-6,5	1,9	1,5
	6,6 7,5 10,6 11,5 15,5 16,8 19,2 22,7	6,6 4,3 7,5 5,2 10,6 6,8 11,5 7,4 15,5 9,5 16,8 10,5 19,2 12,2 22,7 14,3	6,6 4,3 7,2 7,5 5,2 8,4 10,6 6,8 11,25 11,5 7,4 11,9 15,5 9,5 16,3 16,8 10,5 18 19,2 12,2 20 22,7 14,3 24	6,6 4,3 7,2 4 7,5 5,2 8,4 5 10,6 6,8 11,25 6 11,5 7,4 11,9 8 15,5 9,5 16,3 10 16,8 10,5 18 12 19,2 12,2 20 14 22,7 14,3 24 16-18	6,6 4,3 7,2 4 3,2 7,5 5,2 8,4 5 4 10,6 6,8 11,25 6 5 11,5 7,4 11,9 8 6 15,5 9,5 16,3 10 8 16,8 10,5 18 12 9 19,2 12,2 20 14 10 22,7 14,3 24 16-18 12-13	6,6 4,3 7,2 4 3,2 0,4 7,5 5,2 8,4 5 4 0,5 10,6 6,8 11,25 6 5 0,5 11,5 7,4 11,9 8 6 0,5 15,5 9,5 16,3 10 8 0,6 16,8 10,5 18 12 9 0,6 19,2 12,2 20 14 10 0,7 22,7 14,3 24 16-18 12-13 0,8	6,6 4,3 7,2 4 3,2 0,4 2,8 7,5 5,2 8,4 5 4 0,5 2,8 10,6 6,8 11,25 6 5 0,5 3,5 11,5 7,4 11,9 8 6 0,5 4,5 15,5 9,5 16,3 10 8 0,6 5,9 16,8 10,5 18 12 9 0,6 6,3 19,2 12,2 20 14 10 0,7 6,8 22,7 14,3 24 16-18 12-13 0,8 7,6	6,6 4,3 7,2 4 3,2 0,4 2,8 2 7,5 5,2 8,4 5 4 0,5 2,8 2,5 10,6 6,8 11,25 6 5 0,5 3,5 3 11,5 7,4 11,9 8 6 0,5 4,5 3,5 15,5 9,5 16,3 10 8 0,6 5,9 4,5 16,8 10,5 18 12 9 0,6 6,3 5,5 19,2 12,2 20 14 10 0,7 6,8 5,5 22,7 14,3 24 16-18 12-13 0,8 7,6 5,5-6	6,6 4,3 7,2 4 3,2 0,4 2,8 2 0,64 7,5 5,2 8,4 5 4 0,5 2,8 2,5 0,74 10,6 6,8 11,25 6 5 0,5 3,5 3 0,74 11,5 7,4 11,9 8 6 0,5 4,5 3,5 0,94 15,5 9,5 16,3 10 8 0,6 5,9 4,5 1,05 16,8 10,5 18 12 9 0,6 6,3 5,5 1,15 19,2 12,2 20 14 10 0,7 6,8 5,5 1,25 22,7 14,3 24 16-18 12-13 0,8 7,6 5,5-6 1,35

© norelem www.norelem.com

07332-05 Fusibles KL en acier



Aperçu des articles

© norelem www.norelem.com 2/2